RZUT PODDASZA



LEGENDA

TR4	Tablica rozdzielcza TR4 – poddasze (pomieszczenie 3.2a)	B2	Oprawa oświetleniowa PFZO-T16-R2x145/40ND-550M840
	Łącznik instalacyjny pojedynczy IP20/IP44	Aw2	Oprawa oświetlenia awaryjnego – natynkowa/wpuszczana Typ: iTECH LED IP65 NM DATA-S TM Technologie
	Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20/IP44	Aw3	Oprawa oświetlenia awaryjnego – natynkowa/wpuszczana Typ: ONTEC LED IP65 NM DATA-S TM Technologie
	Łącznik instalacyjny schodowy podwójny IP20/IP44	Aw3C	Oprawa oświetlenia awaryjnego – natynkowa/wpuszczana Typ: ONTEC LED IP65 COLD NM DATA-S TM Technologie
D1	Oprawa oświetleniowa EK-PC-LED 300/1300-840	Ew3	Oprawa podświetlanego znaku kierunku ewakuacji N/P Typ: ONTEC S LED IP65 >2cd/m² DATA-S TM Technologie
E	Oprawa oświetleniowa LF-LED 218/2600/840	Ew4	Oprawa podświetlanego znaku kierunku ewakuacji N/P Typ: ONTEC LED IP20 >2cd/m² DATA-S TM Technologie
H3	Oprawa oświetleniowa LFN-R2x145/35ND-O-710K840		
K	Oprawa oświetleniowa ABR-R2x120/25ND-SM-340M840		

Uwagi:

1. Zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie zaleca się maksymalne wykorzystanie istniejących tras przebiegu przewodów. Istniejącą instalacje elektryczną należy w całości zdemontować. W bruzdach pozostałych po demontowanej instalacji należy w ramach możliwości prowadzić projektowaną instalację elektryczną. Ewentualne nowe trasy powinny być wytyczone z ominięciem wszelkich elementów zabytkowego wystroju pomieszczeń, podtynkowo lub w korytkach umieszczonych za listwami przypodłogowymi.
2. Obwody gniazd komputerowych DATA oraz sieć komputerowa i telefoniczna nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.
3. W pomieszczeniach na poddaszu należy odłączyć od zasilania i zdemontować instalację będącą w zakresie opracowania. Nowo projektowaną instalację w obrębie pomieszczeń 3.4, 3.5 wykonać podtynkowo stosując się do zaleceń konserwatorskich. W obrębie strychu instalację prowadzić w rurkach ochronnych PCV.
4. Osprzęt instalacyjny do sterowania oświetleniem montować 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu szczelności IP44.
5. W przypadku braku całkowitego remontu łazienek wykorzystać w miarę możliwości istniejące fragmenty przewodów instalacyjnych pod płytkami ceramicznymi.
6. Wszystkie projektowane oprawy oświetlenia podstawowego w obrębie pomieszczeń 3.4, 3.5 montować nastropowo. W pomieszczeniach 3.1, 3.3 oprawy montować naściennie. Do montażu opraw oświetleniowych na strychu wykorzystać elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Ostateczną lokalizację opraw ustalić na etapie montażu.
7. W razie kolizji z innymi branżami skontakować się z Projektantem.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Temat : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE

Inwestor:	Lokalizacja:	Data opracowania:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Pl. J. Matejki 13 31-157 Kraków	ul. Karmelicka 16, Kraków	grudzień 2015 r.

Temat rysunku:	Rysunek nr:	Skala:
Plan instalacji oświetlenia- rzut poddasza	E-16	1:100

Projektant:	etap:
mgr inż. Piotr Piwowoński nr upr. MAP/0109/PWOE/04	PW
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Gurdziel nr upr. MAP/0316/POOE/13	